

DANE TECHNICZNE MIXERA KSX- 240

Pasma przenoszenia.....	25Hz - 20 000Hz
Max. Wzmocnienie wejścia MIC.....	90dB
Max. Wzmocnienie wejścia LINE.....	70dB
Współczynnik zawartości harmonicznych.....	wyj. LINE f=1kHz;+4dB<0,07%
Czułość wejść XLR.....	1 mV/1,7 kOhm
Czułość wejść LINE.....	10 mV/15 kOhm
Czułość wejść STEREO.....	20 mV/60 kOhm
Poziom wyjść LINE OUT.....	250 mV/200 Ohm
Bass.....	100Hz +/- 15dB
Middle.....	1,0kHz +/- 15dB
Treble.....	15kHz +/- 15dB
Efekt pogłosowy Delay.....	0,1 - 0,4s
Moduł MP3 z transmisją Bluetooth	

STOPIEŃ KOŃCOWY KSX-240

Moc wyjściowa RMS/4Ohm.....	90W + 90W
Bridge.....	180W/8ohm
Pasma przenoszenia.....	20Hz - 40 000Hz +/- 0,5dB
Współczynnik tłumienia (4 Ohm).....	300
Szybkość narastania.....	10V/uSec
Całkowite zniekształcenia (THD).....	0,01% - 20Hz - 20kHz
Impedancja wejściowa.....	30kOhm
Sygnal/szum.....	>100dB (120dB-1kHz)
Stała składowa.....	<10mV
Max. Wzmocnienie.....	31dB

ZABEZPIECZENIA STOPNI KOŃCOWYCH

*Termiczne 145 C

*Przed zwarciem na wyjściu

*Przed wzbudzeniem częstotliwościami pow. 20 000Hz

Głośnik basowy 12 cali.....	150 W/8Ohm
Głośnik wysokotonowy.....	Tweeter neodymowy
Wymiary zewnętrzne mm (wys.szer.głęb.)	415 x 390 x 450
Waga	12,5kg
Kąt odsluchu od poziomu	44 ⁰

UWAGA; w razie powstania niejasności co do funkcjonowania urządzenia lub jego awarii należy kontaktować się z producentem. Jedynym autoryzowanym serwisem upoważnionym do przeprowadzania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych jest serwis mieszczący się w siedzibie firmy.

HANDBOX
AUDIO MANUFACTURER

18-100 Łapy-Osse 96 tel/fax: 85 81 41 397
E-mail: audio@handbox.pl www.handbox.pl

Wzmacniacz uniwersalny

KSX-240 **MP3.Bluetooth.Delay.Phantom**



